

# NQuire1000

## Terminal de Información



**Micro kiosco multifuncional de grado comercial. Póngase en contacto con su público objetivo a través del autoservicio o use el NQuire como un sistema POS Android de bajo costo.**

## Características

### ■ Sistema CMS completamente funcional

Con un CPU Octa Core Cortex-A53 de 1.5GHz.

### ■ Fácil de Instalar y usar en cualquier lugar

Ideal para montaje en estantería o uso en mostrador en tiendas departamentales, supermercados, pequeñas tiendas de abarrotes, farmacias o cosméticos y más.

### ■ Lectura de Ágil Desempeño

Armado con el lector de códigos de barras 2D EM2037 de Newland.

### ■ Personalizable con una amplia gama de características

SCR externo, impresora térmica, WiFi, Bluetooth integrado, Coms incluido, POE.

### ■ Fácil Desarrollo de Aplicaciones

El NQuire está basado en Android 7.1, lo que permite un fácil desarrollo de aplicaciones personalizadas adaptadas a sus necesidades.



Vista Posterior



Vista Superior

Vista Inferior

## Terminal de Información

<b>Desempeño</b>	SOC	RK3368, Octa-core Cortex-A53; hasta 1.5 GHz, PowerVR G6110 GPU; hasta 600MHz	
	Sistemas Operativo	Android 7.1	
	Memoria	2GB DDR3, 8GB eMMC	
<b>Física</b>	Dimensiones	252 × 184 × 33mm	
	Material	PC + ABS plástico	
	P-o-E (opcional)	Power-over-Ethernet IEEE 802.3af	
	Peso	615 gramos, solo la unidad, sin adaptador eléctrico ni soporte de metal	
	Pantalla	Pantalla LCD TFT 10.1" WXGA, 1280*800 / Táctil Capacitiva de 10 puntos	
	Montura VESA	Orificios para tornillos en el montaje de metal: 75*75 mm	
<b>Eléctrica</b>	Batería del Reloj Interno	Batería no recargable de Lithium-ion para RTC	
	Entrada DC	AC 100-240V, 50-60Hz, 2A Máx, DC12V±5%	
	Consumo de Energía	1KHz reproducción de audio, etc. para 18W máximo, OFF: 0W	
	Indicador LED	1x LED / Fuente de Alimentación ON: rojo, luego se torna verde una vez el kernel inicia. Fuente de Alimentación OFF: LED off	
<b>Ambiental</b>	Temperatura de Operación	0°C a 40°C (32°F a 104°F)	
	Temperatura Almacenaje	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)	
	Humedad	20% a 65% (40°C)	
	Sellado	IP54	
<b>Códigos de Barras</b>	Códigos de Barras 1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey, etc.	
	Códigos de Barras 2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417*, etc.	
<b>Conectividad</b>	WiFi	IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4G), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (5G)	
	Bluetooth	BT 4.1	
	LAN	RJ45 Ethernet, 10/100/1000 BaseT / POE (Power Over Ethernet)	
<b>Periféricos</b>	Cámara	Cámara frontal: 5.0 MP	
	Audio	Auricular 1x 3.5mm + Conector MIC, 2x Parlantes Integrados 8Ω / 1.3W	
	Sensor	Sensor G	
	Otro H / W	Montaje VESA: Orificios para tornillos en el montaje de metal	
	Funciones de las Teclas	(Vol+ / Vol-) / (Arriba / Abajo) / Salida / Interruptor de Encendido	
<b>Puertos</b>	Puerto USB	1x Host USB 2.0, Puerto tipo A, 1x Puerto Micro USB 2.0	
	<b>Entrada/ Salida</b>	Ranura para Tarjeta SD	Ranura para tarjeta SD (compatible con SDHC clase 10) con tapa
		Puerto GPIO	1x puerto GPIO
	Ranura de Expansión	2x POGO-PIN, USB 2.0 / Soporta hasta 2 módulos simultáneamente	
	Entrada DC	Conector de entrada CC de 4mm, 12V / 2A	

# NQuire1000

## Terminal de Información

<b>Multimedia</b>	Video	MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV
	Audio	MP2, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF
	Imagen	JPG, BMP, GIF
<b>Regulaciones</b>	CE, FCC, RoHS	
<b>Accesorios Estándar</b>	Adaptador AC / DC de múltiples clavijas y múltiples enchufes con cable de alimentación	
<b>Empaque</b>	Dimensiones de la caja de embalaje de 1PCS: 291*204*84 mm	
	Dimensiones de la caja de embalaje de 10PCS: 437 * 306 * 434mm	

\*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso \*

Versión: V1.0

## Accesorios para Montaje y Ranuras de Expansión



Montura de Pared VESA



Soporte Escritorio



Soporte para Estante Magnético



Lector NFC



Lector MSR

Newland North America

+1 315 559 2807

info@newlandla.com

www.newlandamerica.com

Newland Latin America

+1 239 598 0068

info@newlandla.com

www.newlandamerica.com

Newland Brazil

+55 35 99767 6078

info@newlandla.com

www.newlandamerica.com

Newland Chile

+56 99337 3177

chile@newlandla.com

www.newlandamerica.com

Newland Colombia

+57 319 387 4484

colombia@newlandla.com

www.newlandamerica.com

Newland Mexico,

Central America & Caribbean

+52 155 5432 9079

mexico@newlandla.com

www.newlandamerica.com